

VELAMP®

**SL369
BLACK BIRD**



PRODUCT DESCRIPTION:



Rotate the solar panel



90°adjustable solar panel



270°adjustable light heads



stick the extension cord

DIMENSIONS:



2 Adjustable Brightness Lighting Modes

 Switch Button



Mode 1 - High Brightness



Mode 2 - Low BRightness



CODICE/ITEM CODE	SL369
Alimentazione / Kind of Power supply	Pannello solare in silicio policristallino / Poly-silicon solar panel 5.5V 2W
Batteria (Capacità/Tipò) / Battery type	Li-Ion 3,7V 2000mAh (tipo 18650 sostituibile / type 18650 replaceable)
Tecnologia della Luce / Light technology	2 x 2W High power LED
Lumen / Lumen	2 x 100 Lumen
Autonomia / Run Time	100%: 4 ore / hours 50%: 8 ore / hours
Tipò di luce / Kelvin degrees	3000K
Tempò di ricarica / Charging time	8 ore / hours (Giorni soleggiati / Sunny days) 12 ore / hours (Giorni piovosi, inverno / Rainy day, winter)
Durata di vita del LED / LED Life time	25.000 ore / hours
Tipò di fascio / Kind of beam	Focus
Lunghezza del cavo / Cable length	2 x 3m
Dimensioni prodotto / Product size	Spotlight: ø 4,2 x 6 x 15,8 cm Solar panel: 9 x 15 x 26 cm
Materiale / Materials	ABS + PC
IP	IP44 (Solar panel), IP65 (Spotlight)
Accessori / Accessories	3 tasselli di plastica + 3 viti / 3 plastic dowels + 3 screws

❶ KIT DI 2 FARETTI LED IN ALLUMINIO 2 x 100 LUMEN CON CARICA TRAMITE PANNELLO SOLARE.

CARATTERISTICHE:

Il pannello solare in dotazione ricarica la batteria integrata durante il giorno. Questa batteria consente di accendere i due faretti una volta arrivata la notte. Pannello solare in silicio policristallino ad alta efficienza da 2W. Regolazione della luminosità tramite pulsante: 100% / 50%. Batteria al litio di alta qualità integrata da 3,7V/2000 mAh. Protezione contro sovratensione e sovracorrente.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

n°2 Faretti
n°1 Pannello solare
n°2 Picchetti
n°1 Manuale d'uso.
n°3 Tasselli a muro in plastica
n°3 Viti

INSTALLAZIONE:

Estrarre i faretti, il pannello solare e tutti gli accessori dalla scatola. I faretti possono essere montati:
- sui picchetti: si usano allora piantati nell'erba per accendere un cespuglio, un albero...
- al muro: si usano allora come luci di cortesia.
Collegare il cavo tra i faretti e il pannello solare.
Regolare l'angolo di proiezione dei fari. Posizionare il pannello solare verso la luce del sole. L'installazione è finita.

UTILIZZO:

Premere il pulsante ON/OFF situato sul retro del pannello solare per accendere la luce. Premere quindi il pulsante di regolazione della luminosità per scegliere la potenza voluta:
1° click=100% / 2° click=50% / 3° click=OFF
I fari sono IP65, ma non devono essere immersi nell'acqua né esposti a getti diretti di acqua.

AVVERTENZE:

Caricare prima il prodotto alla luce del sole prima che non venga utilizzato per lungo tempo (prima dell'inverno ad esempio).
Le punte e le viti sono affilate, non lasciare che i bambini li tocchino per evitare lesioni.

IMPORTANTE: Il pannello deve ricevere la maggior quantità di luce solare possibile. Posizionare dunque il pannello in un luogo soleggiato, in cui si possono raggiungere almeno le 8 ore di sole per consentire alla batteria di ricaricarsi completamente. Il posizionamento del pannello influirà sulla durata della luce emessa dai faretti.

Nei mesi invernali o nelle giornate di pioggia: la lampada si ricaricherà poco perché la luce solare non sarà abbastanza potente per ricaricare la batteria, sarà quindi normale che la luce durerà pochi minuti o non si accenderà del tutto.

ATTENZIONE: Come tutte le lampade solari, la presente lampada è munita di un rilevatore crepuscolare che le permette:

- di spegnersi di giorno per ricaricarsi con la luce del sole
- di accendersi automaticamente quando tramonta il sole
Se volete provare la lampada dovete posizionarla in un ambiente buio per verificare che si accenda quando l'interruttore è posizionato su ON.
Vi consigliamo di spostare l'interruttore su OFF quando decidete di non voler usare per un lungo periodo la lampada (per inverno ad esempio), questo per evitare di danneggiare la batteria.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici."



In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Velamp Industries s.r.l. ha scelto di aderire al Consorzio ECOPEL - Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di pile e accumulatori (Ri.P.A.) - primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA - ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

CLAUSELE DELLA GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
2. Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti asportabili soggetti ad usura, i danni provocati da incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particolar modo, ed a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare il cavo di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso fanno decadere di fatto la garanzia.
3. La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
4. Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica, compresa la manodopera necessaria.
5. A discrezione da parte di Velamp Industries srl potrà essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
6. È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio.
7. In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente

❷ KIT OF 2 LED ALUMINUM SPOTLIGHTS 2 x 100 LUMEN WITH SOLAR PANEL CHARGE.

FEATURES:

The included solar panel charges the built-in battery during the day. This battery allows the two spotlights to be turned on at night.
High-efficiency 2W polycrystalline silicon solar panel. Brightness adjustment via button: 100% / 50%. Built-in high-quality 3.7V/2000mAh lithium battery. Overvoltage and overcurrent protection.

CONTENT OF THE BOX

n° 2 spotlights.
n° 1 Solar panel.
n° 2 garden spikes.
1 user manual.
n° 3 dowels
n° 3 screws.

INSTALLATION:

Take the lights and all accessories out of the box.
Spotlights can be mounted:
- on spikes: they are then used planted in the grass to light a bush, a tree...
- on the wall: they could be used as courtesy lights.
Connect the cable between the spotlights and the solar panel.

Adjust the projection angle of the spotlights. Place the solar panel towards the sunlight. The installation is finished.

USE:

Press the ON / OFF button located on the back of the solar panel to turn on the light. Then press the brightness adjustment button to choose the desired power: 1st click = 100% - 2nd click = 50% - 3rd click = OFF. The headlights are IP65, but they must not be immersed in water or exposed to direct jets of water.

WARNINGS:

Fully load the product in sunlight before it is not used for a long time (before winter for example). The spikes and screws are sharp, do not let children touch them to avoid injury.

IMPORTANT:

The panel must receive as much sunlight as possible. Therefore, place the panel in a sunny place, where at least 8 hours of sunshine per day can be reached to allow the battery to be fully recharged. The positioning of the panel will affect the duration of the light emitted by the spotlights. In the winter months or on rainy days: the lamp will recharge very little because the sunlight will not be powerful enough to recharge the battery, it will therefore be normal that the light will last only a few minutes or it will not turn on at all.

WARNING: Like all solar lamps, this lamp is equipped with a twilight detector that allows the lamp:

- to turn off automatically during daytime so it can recharge its batteries using the sunlight
- to turn on automatically at nighttime.

If you want to test the lamp, you must place it in a dark environment to check that the light turns on when the switch is set on the ON position.

We recommend that you put the switch onto the OFF position when you decide not to use the lamp for a long time (during winter, for example), to avoid any damage to the battery.



INFORMATION FOR USERS: pursuant to Art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, no. 49 "Implementation of Directive 2012/19/EU on electrical and electronic waste equipment (WEEE)" The symbol of the crossed bin on the equipment or on the packaging indicates the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user should therefore give the appliance, which is no longer usable, to suitable municipal differentiated waste collection centres for electrotechnical and electronic waste. Alternatively, autonomous management is possible by delivering the appliance you want to dispose of to the retailer when purchasing a new, equivalent appliance. Electronic retailers with retail surfaces of at least 400 m² can also accept electronic products for disposal with dimensions under 25 cm free of charge, without you being obliged to make a purchase. Appropriate differentiated collection and subsequent sending of the equipment for recycling, processing and disposal, using environmentally compatible means, contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes re-use and recycling of materials used to manufacture the equipment.

GUARANTEE CONDITIONS - ATTENTION: the guarantee is not valid without the receipt or the invoice

GUARANTEE CLAUSES

1. The product is guaranteed for 24 months from the date of purchase against defects in materials and manufacturing
2. Excluded from the guarantee are: the esthetic components, the batteries, the knobs, the LEDs, the bulbs, removable parts subject to wear, damage due to negligence, use, incorrect installation or installation not in accordance with the warnings in the instruction manual or however caused by phenomena outside the normal operations of the product. In particular, and as an example, note that the cutting of the power cord of the transformer or the fact of forgetting to recharge the lead batteries of the products which use them invalidate the guarantee.
3. The guarantee is invalid if the product has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
4. Guarantee means the substitution or repair of components identified as defective from manufacturing including the labor costs.
5. On behalf of Velamp Industries srl discretion, the entire product can be substituted by the same model or an alternative product, without constituting any guarantee extension.
6. Compensation for either direct or indirect damage of any nature to persons or things, for the use of or the suspension of use of the product is excluded.
7. The client is responsible for any transportation fees and risks.

Ⓢ KIT DE 2 PROJECTEURS LED ALUMINIUM 2 x 100 LUMEN RECHARGEABLES PAR PANNEAU SOLAIRE.

CARACTÉRISTIQUES:

Le panneau solaire inclus recharge la batterie intégrée pendant la journée. Cette batterie permet d'allumer les deux projecteurs la nuit.

Panneau solaire en silicium polycristallin haute efficacité de 2 W. Réglage de la luminosité par bouton : 100 % / 50 %. Batterie Lithium intégrée haute qualité de 3,7 V/2 000 mAh. Protection contre les surtensions et les surintensités.

CONTENU DE LA BOÎTE

n°2 spots
n°1 Panneau solaire

n°2 piquets
1 manuel d'utilisation.
n°3 Chevilles en plastique
n°3 vis.

INSTALLATION:

Sortez les lumières et tous les accessoires de la boîte.

Les projecteurs peuvent être montés :

- sur piquets : ils sont ensuite utilisés plantés dans l'herbe pour allumer un buisson, un arbre...
- au mur : ils peuvent être utilisés comme lampes de courtoisie.

Connectez le câble entre les spots et le panneau solaire.

Régulez l'angle de projection des spots. Placez le panneau solaire vers la lumière du soleil.

L'installation est terminée.

UTILISATION:

Appuyez sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière du panneau solaire pour allumer le produit . Appuyez ensuite sur le bouton de réglage de la luminosité pour choisir la puissance souhaitée:

1er clic = 100% - 2ème clic = 50% - 3ème clic = OFF.

Les phares sont IP65, mais ils ne doivent pas être immergés dans l'eau ou exposés à des jets d'eau directs.

MISES EN GARDE:

Chargez d'abord le produit au soleil avant qu'il ne soit pas utilisé pendant une longue période (avant l'hiver par exemple).

Les piquets et les vis sont coupantes, ne laissez pas les enfants les toucher pour éviter les blessures.

IMPORTANT: Le panneau doit recevoir le plus de lumière solaire possible. Par conséquent, placez le panneau dans un endroit ensoleillé, où au moins 8 heures d'ensoleillement peuvent être atteintes pour permettre à la batterie d'être complètement rechargée. Le positionnement du panneau affectera la durée de la lumière émise par les projecteurs.

Pendant les mois d'hiver ou les jours de pluie : la batterie ne se rechargera que très peu car la lumière du soleil ne sera pas assez puissante pour recharger complètement la batterie, il sera donc normal que la lampe dure quelques minutes ou qu'elle ne s'allume pas du tout .

ATTENTION : Comme toutes les lampes solaires, cette lampe est équipée d'un détecteur crépusculaire qui lui permet :

- de s'éteindre automatiquement pendant la journée afin qu'elle puisse se recharger avec la lumière du soleil
- de s'allumer automatiquement lorsque la nuit tombe.

Si vous souhaitez tester la lampe, vous devez la placer dans un environnement sombre pour vérifier qu'elle s'allume lorsque l'interrupteur est placé sur ON.

Nous vous recommandons de placer l'interrupteur de la lampe sur OFF lorsque vous décidez de ne pas utiliser la lampe pendant une longue période (durant l'hiver par exemple), afin d'éviter d'endommager la batterie.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Participons à la protection de notre environnement en éliminant les piles et les produits électriques usagés de façon responsable. Les déchets électriques et électroniques (DEEE) et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contacter la mairie de votre domicile pour connaître la marche à suivre afin que des substances polluantes ne contaminent pas l'environnement. Le logo qui est apposé sur ce produit témoigne de votre participation à la collecte, la récupération, au recyclage et la réutilisation de ces déchets. Pb Batteries au plomb/Cd Batteries au cadmium/Hg batteries au mercure.

CONDITIONS DE GARANTIE

ATTENTION : la garantie est valable seulement si elle est accompagnée du ticket de caisse original.

CLAUSES DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti contre les défauts de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse.
2. Les parties esthétiques, les batteries, les poignées, les LED, les ampoules, les parties amovibles comme toutes les parties sujettes à l'usure, les dommages créés par négligence, l'usage ou l'installation impropres ou non conformes aux instructions présentées sur le manuel d'utilisation, et dans tous les cas causés par des phénomènes étrangers au fonctionnement normal du produit sont exclus de la garantie. En particulier et à titre d'exemples le fait de tailler le câble d'alimentation électrique ou d'oublier de recharger les batteries au plomb tous les 3 mois annule de fait la garantie.
3. La garantie s'annule si l'appareil a été ouvert, manipulé et/ou réparé par des personnes non autorisées.
4. La garantie s'entend comme substitution ou réparation des pièces et composants défectueux, y compris la main d'œuvre nécessaire à la remise en marche du produit.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL se réserve le droit de réparer le produit défectueux ou le remplacer par un modèle identique ou similaire, sans que cette opération ne constitue une prolongation de la garantie.
6. Sont exclus toute forme de dédommagements ou indemnités pour d'éventuels dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit à personnes ou biens causés par l'usage ou la suspension de l'usage de l'appareil
7. Dans tous les cas applicables, les frais et les risques de transport sont à la charge du client.

Ⓢ KIT VON 2 LED-ALUMINIUM-SCHEINWERFER 2 x 100 LUMEN MIT SOLARPANEL-LADUNG.

MERKMALE:

Das mitgelieferte Solarpanel lädt tagsüber den integrierten Akku auf. Dieser Akku ermöglicht den Betrieb der beiden Scheinwerfer in der Nacht.

Hocheffizientes 2-W-Solarpanel aus polykristallinem Silizium. Helligkeitsregelung per Knopfdruck: 100 % / 50 %. Integrierter, hochwertiger 3,7-V-/2000-mAh-Lithium-Akku. Schutz vor Überspannung und Überstrom.

DER INHALT DER BOX

Nr. 2 Scheinwerfer
Nr. 1 Sonnenkollektor
Nr. 2 Heringe
1 Bedienungsanleitung.
Nr. 3 Dübel aus Kunststoff
Nr. 3 Schrauben.

INSTALLATION:

Nehmen Sie die Lichter und das gesamte Zubehör aus dem Karton.

Strahler können montiert werden:

- auf Pflocken: Sie werden dann ins Gras gepflanzt, um einen Busch, einen Baum ...

- an der Wand: Ich weiß, dass sie sie als Höflichkeitslichter verwenden.

Verbinden Sie das Kabel zwischen den Scheinwerfern und dem Solarpanel.

Stellen Sie den Projektionswinkel der Scheinwerfer ein. Platzieren Sie das Solarpanel in Richtung des Sonnenlichts.

Die Installation ist beendet.

VERWENDEN:

Drücken Sie die ON / OFF-Taste auf der Rückseite des Solarpanels, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie dann die Helligkeitseinstellungstaste, um die gewünschte Leistung auszuwählen:

1. Klick = 100% - 2. Klick = 50% - 3. Klick = OFF.

Die Scheinwerfer sind IP65, dürfen jedoch nicht in Wasser getaucht oder direktem Wasserstrahl ausgesetzt werden.

WARNUNGEN:

Laden Sie das Produkt erst im Sonnenlicht, bevor Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. vor dem Winter).

Die Spitzen und Schrauben sind scharf, lassen Sie sie nicht von Kindern berühren, um Verletzungen zu vermeiden.

WICHTIG: Das Panel muss so viel Sonnenlicht wie möglich erhalten. Stellen Sie das Panel daher an einem sonnigen Ort auf, an dem mindestens 8 Sonnenstunden erreicht werden können, damit der Akku vollständig aufgeladen werden kann. Die Positionierung des Panels beeinflusst die Dauer des von den Scheinwerfern abgegebenen Lichts.

In den Wintermonaten oder an regnerischen Tagen: Die Lampe lädt sich nicht sehr wenig auf, da das Sonnenlicht nicht stark genug ist, um den Akku aufzuladen, daher ist es normal, dass das Licht einige Minuten hält oder sich überhaupt nicht einschaltet.

ACHTUNG: Wie alle Solarlampen ist auch diese Lampe mit einem Dämmerungsdetektor ausgestattet, der es ermöglicht:

- tagsüber abschalten, um sich mit dem Sonnenlicht aufzuladen

- um sich automatisch einzuschalten, wenn die Sonne untergeht

Wenn Sie die Lampe testen möchten, müssen Sie sie in einer dunklen Umgebung aufstellen, um zu überprüfen, ob sie sich einschaltet, wenn der Schalter auf ON steht.

Wir empfehlen Ihnen, den Schalter auf OFF zu stellen, wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden möchten (z. B. im Winter), um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.



Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder der Bedienungsanleitung. Elektrogeräte sind Werkstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden Räumlichkeiten ab. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

GEWÄHRLEISTUNG

(für die Inanspruchnahme der Garantie bewahren Sie bitte die Kaufquittung bzw. den Kassensbon auf!)

GARANTIE-BEDINGUNGEN

- Die Gewährleistung erstreckt sich auf 24 Monate ab Kaufdatum und deckt Fabrikations- und Materialfehler
- Ausgeschlossen aus der Garantie sind die Batterien, die Außengriffe, die LEDs, die herausnehmbaren Teile, mögliche durch unsachgemäße Handhabung verursachte Schäden, Schäden die aus einer fehlerhaften oder nicht anweisungsgemäßen Inbetriebnahme entstehen können
- Die Garantie entfällt wenn es feststeht, dass das Gerät von nicht autorisierten Personen repariert wurde
- Unter dem Begriff „Gewährleistung“ versteht man den Austausch oder die Reparatur von Teilen welche als fehlerhaft anerkannt wurden inkl. der dafür notwendigen Lohnkosten
- VELAMP obliegt die Entscheidung, das gesamte Gerät durch das selbe Modell oder durch ein Alternativmodell auszutauschen; dies verlängert jedoch den ursprünglichen Garan-

- tie-Zeitraum nicht
- Ein Anspruch auf Schadenersatz in Folge von direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden die aus der fehlerhaften Funktion des Geräts entstehen können, ist ausgeschlossen
- Die mit einer Rücksendung des fehlerhaften Geräts verbundenen Kosten und Risiken gehen zu Lasten des Käufers

Ⓢ KIT DE 2 FOCOS DE ALUMINIO LED DE 2 x 100 LUMEN CON CARGA DE PANEL SOLAR.

CARACTERÍSTICAS:

El panel solar incluido carga la batería integrada durante el día. Esta batería permite encender los dos focos por la noche.

Panel solar de silicio policristalino de alta eficiencia de 2 W. Ajuste de brillo mediante botón: 100 % / 50 %. Batería de litio integrada de alta calidad de 3,7 V/2000 mAh. Protección contra sobretensión y sobrecorriente.

CONTENIDO DE LA CAJA

nº 2 focos
nº 1 panel solar
nº 2 clavijas
1 manual de usuario.
nº 3 Tacos de pared de plástico
nº 3 tornillos.

INSTALACIÓN:

Saque las luces y todos los accesorios de la caja.

Los proyectores se pueden montar:

- en clavijas: luego se utilizan plantadas en la hierba para encender un arbusto, un árbol ...

- en la pared: se que entonces las usan como luces de cortesía.

Conecte el cable entre los focos y el panel solar.

Ajuste el ángulo de proyección de los faros. Coloque el panel solar hacia la luz del sol.

La instalación ha terminado.

USAR:

Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO ubicado en la parte posterior del panel solar para encender la luz. Luego presione el botón de ajuste de brillo para elegir la potencia deseada:

1er clic = 100% - 2do clic = 50% - 3er clic = OFF.

Los faros son IP65, pero no deben sumergirse en agua ni exponerse a chorros de agua directos.

ADVERTENCIAS:

Primero cargue el producto a la luz del sol antes de que no se use durante mucho tiempo (antes del invierno, por ejemplo).

Las puntas y los tornillos son afilados, no permita que los niños los toquen para evitar lesiones.

IMPORTANTE: El panel debe recibir la mayor cantidad de luz solar posible. Por lo tanto, coloque el panel en un lugar soleado, donde se puedan alcanzar al menos 8 horas de sol para permitir que la batería se recargue por completo. El posicionamiento del panel afectará la duración de la luz emitida por los focos.

En los meses de invierno o en días de lluvia: la lámpara no se recargará muy poco porque la luz del sol no será lo suficientemente potente como para recargar la batería, por lo tanto será normal que la luz dure unos minutos o no se encienda en absoluto.

ATENCIÓN: Como todas las lámparas solares, esta lámpara está equipada con un detector repulsivo que le permite:

- para apagar durante el día para recargar con la luz del sol

- para encenderse automáticamente cuando se pone el sol

Si desea cargar la lámpara, debe colocarla en un ambiente oscuro para verificar que se enciende cuando el interruptor está en ON.

Le recomendamos que mueva el interruptor a la posición OFF cuando decida que no desea utilizar la lámpara durante un período prolongado (por ejemplo, en invierno), para evitar dañar la batería.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

para el cumplimiento de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de materias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y también a la gestión de residuos



El símbolo del cubo de basura tachado que hay en el aparato o en su embalaje significa que el producto, al final de su vida útil, a centros apropiados para la recogida selectiva de residuos electrónicos y eléctricos, o devolverlo al detallista cuando compre un aparato nuevo equivalente. La recogida selectiva de aparatos desechados para el reciclaje de residuos, tratamiento y eliminación compatible con el entorno contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud pública y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación no autorizada del producto por parte del usuario supone la aplicación de sanciones según las regulaciones legales actuales. Para mayor información acerca del sistema de gestión de residuos contacte con las autoridades locales competentes.

CLAUSULAS Y GARANTIA

El aparato está garantizado contra defectos de material y fabricación durante 24 meses – salvo ampliación- desde la fecha de la compra.

Están exentos de la garantía la estética, el asa, la batería, los LED, las bombillas, deterioro por uso, daños provocados por negligencia, instalación incorrecta o no conforme a las instrucciones suministradas con el libro de instrucciones o causados por fenómenos extraños al funcionamiento normal del aparato. Particularmente, por ejemplo, se advierte expresamente que el hecho de cortar el cable de alimentación del transformador o el hecho de olvidar la recarga de las baterías de plomo que utiliza el aparato, anulan de hecho la garantía.

La garantía quedará anulada siempre que el aparato haya estado manipulado o reparado por personal no autorizado.

Por garantía se entiende la sustitución o reparación de los componentes reconocidos como defectuosos de fábrica, incluida la mano de obra necesaria.

A discreción de Velamp Industries, srl, el aparato podrá ser completamente sustituido por el mismo modelo u otro alternativo, sin que esto constituya prolongación de la garantía.

Queda excluida cualquier compensación de daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas por el uso o suspensión de uso del aparato.

En cualquier caso los gastos y riesgos de transporte serán a cargo del comprador

GARANCIÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK:

1. A termékre az eladástól számított 24 hónapig érvényes a garancia anyag-és gyártásból eredő meghibásodásra.
2. A garancia nem érvényes az alábbiakra: esztétikai alkatrészek, elemek, kezelő gombok, LED-ek, izzók, kopásnak kitett cserélhető alkatrészek, gondatlanságból adódó meghibásodás, nem megfelelő használatból, kezeleésből adódó meghibásodás, a használati utasítás figyelmenztetésétől eltérő izemeltetés, a termék szabályos működtetésétől eltérő jelenségek okozta meghibásodás. Példaként garancia elvesztését okozza a transzformátor-garancia levágása a tápkábeltől, vagy az, ha az ólomakkumulátor megadott időszaki feltöltése elmarad.
3. Nem érvényes a garancia akkor, ha szakértlem hiányából adódik a meghibásodás, vagy nem szakavatott személy javítja a készüléket.
4. A garancia kiterjed a meghibásodott alkatrészcseréjére vagy javítására, beleértve a felmerülő munkaköltséget is.

A Velamp saját belátása szerint a terméket ugyanazzal a modellel vagy alternatív termékkel helyettesítheti garancia kiterjesztése nélkül.

LED -ES ALUMINIUM FÉNYVILÁGÍTÓKÉSZLET 2 x 100 LUMEN NAPPANEL TÖLTÉSEL.

JELLEMZŐK:

A mellékelt napelem nappal tölti a beépített akkumulátort. Ez az akkumulátor lehetővé teszi a két reflektor éjszakai bekapcsolását.

Nagy hatékonyságú 2 W-os polikristályos szilícium napelem. Fényerő-szabályozás gombbal: 100% / 50%. Beépített, kiváló minőségű 3,7 V/2000 mAh-s lítium akkumulátor. Tűlfeszültség- és túláramvédelem.

A DOBOZ TARTALMA

n° 2 spotlámpa
n° 1 Napelem
n° 2 csap
1 felhasználói kézikönyv.
n° 3 Műanyag fali dugók
n° 3 csavar.

TELEPÍTÉS:

Vegye ki a lámpákat és az összes tartozékot a dobozból.

A reflektorok felszerelhetők:

- csapokra: ezeket a fűbe ültetve bokor, fa meggyújtására használják ...

- a falon: tudom, hogy akkor udvarias fényként használják őket.

Csatlakoztassa a kábeleit a reflektorok és a napelem közé.

Állítsa be a fényerőszóró vetítési szögét. Helyezze a napelemet a napfény felé.

A telepítésnek vége.

HASZNÁLAT:

A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a napelem hátoldalán található BE / KI gombot. Ezután nyomja meg a fényerő beállítás gombját a kívánt teljesítmény kiválasztásához.

1. kattintás = 100% - 2. kattintás = 50% - 3. kattintás = OFF.

A fényerőszóró IP65 védettségűek, de nem szabad vízbe meríteni vagy közvetlen vízszugárnak kitenni.

FIGYELMEZTÉSEK:

Először tegye a terméket napfényre, mielőtt hosszú ideig nem használja (például tél előtt).

A hegyek és a csavarok élesek, ne engedje, hogy a gyerekek hozzáérjenek, hogy elkerüljék a sérüléseket.

FONTOS: A panelnek a lehető legtöbb napfényt kell kapnia. Ezért helyezze a panelt napos helyre, ahol legalább 8 óra napsütés érhető el, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődhessen. A panel elhelyezése befolyásolja a reflektorok által kibocsátott fény időtartamát.

Az évi hónapokban vagy esős napokban: a lámpa nem nagyon töltődik fel, mert a napfény nem lesz elég erős az akkumulátor újratöltéséhez, ezért normális, hogy a fény néhány percig tart, vagy egyáltalán nem kapcsol be.

FIGYELEM: Mint minden napelemes lámpa, ez a lámpa alkonyat-érzékelővel van felszerelve, amely lehetővé teszi:

- kikapcsolni napközben, hogy feltöltődjön a napfényrel

- automatikusan bekapcsol, amikor a nap lemegy

Ha tesztelni szeretné a lámpát, sötét környezetbe kell helyezni, hogy ellenőrizze, hogy bekapcsol-e, amikor a kapcsoló ON állásban van.

Javasoljuk, hogy az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében állítsa a kapcsolót KI állásba, ha úgy dönt, hogy hosszú ideig (pl. Télen) nem kívánja használni a lámpát.



A pitogram azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási szemétkedibe kidobni, elhasználdása után szelektív hulladékgyűjtőbe kell helyezni.

A környezetszennyezés és egészségkárosodás elkerülése érdekében gondoskodni kell a környezetkímélő megsemmisítéséről illetve újrahasznosításáról.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

FIGYELEM! A garancia nem érvényesíthető a vásárlást igazoló nyugta vagy számla nélkül.

ZESTAW 2 ALUMINIOWYCH REFLEKTORÓW LED 2 x 100 LUMENÓW Z ŁADOWANIEM PANELEM SŁONECZNYM

CECHY:

Dołączony panel słoneczny ładuje wbudowany akumulator w ciągu dnia. Akumulator ten umożliwia włączanie obu reflektorów w nocy.

Wysokowydajny polikrystaliczny krzemowy panel słoneczny o mocy 2 W. Regulacja jasności za pomocą przycisku: 100% / 50%. Wbudowany, wysokiej jakości akumulator litowy 3,7 V/2000 mAh. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nadprądowe.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

n° 2 reflektory
nr 1 Panel słoneczny
n° 2 kołki
1 instrukcja obsługi.
nr 3 Plastikowe kołki ścienne
nr 3 śruby.

INSTALACJA:

Wyjmij światła i wszystkie akcesoria z pudełka.

Reflektory można zamontować:

- na kolkach: są następnie sadzone w trawie, aby oświetlić krzak, drzewo ...

- na ścianie: wiem, że używając ich jako lampek grzeźnościowych.

Podłącz kabel między reflektorami a panelem słonecznym.

Dostosuj kąt projekcji reflektorów. Umieść panel słoneczny w kierunku światła słonecznego.

Instalacja się skończyła.

POSŁUGIWAĆ SIĘ:

Naciśnij przycisk ON / OFF znajdujący się z tyłu panelu słonecznego, aby włączyć światło. Następnie nacisnąć przycisk regulacji jasności, aby wybrać żadaną moc:

1. kliknięcie = 100% - 2. kliknięcie = 50% - 3. kliknięcie = OFF.

Reflektory mają stopień ochrony IP65, ale nie wolno ich zanurzać w wodzie ani wystawiać na bezpośredni strumień wody.

OSTRZEŻENIA:

Najpierw załaduj produkt na światło słoneczne, zanim nie będzie używany przez dłuższy czas (na przykład przed zimą).

Końcówki i śruby są ostre, nie pozwalaj dzieciom ich dotykać, aby uniknąć obrażeń.

WAŻNE: Panel musi otrzymywać jak najwięcej światła słonecznego. Dlatego umieść panel w nasłonecznionym miejscu, gdzie można uzyskać co najmniej 8 godzin słońca, aby umożliwić pełne naładowanie baterii. Ustawienie panelu wpłynie na czas trwania światła emitowanego przez reflektory.

W miesiącach zimowych lub w deszczowe dni: lámpa nie będzie się ładować bardzo mało, ponieważ światło słoneczne nie będzie wystarczająco silne, aby naładować baterię, dlatego normalnie będzie, że światło będzie trwało kilka minut lub w ogóle się nie włączy .

UWAGA: Podobnie jak wszystkie lampy solarne, ta lámpa wyposażona jest w czujnik zmierzchu, który umożliwia:

- do wyłączenia w ciągu dnia, aby naładować się światłem słonecznym

- aby włączyć się automatycznie po zachodzie słońca

Jeśli chcesz przetestować lampę, musisz umieścić ją w ciemnym otoczeniu, aby sprawdzić, czy włącza się, gdy przełącznik jest ustawiony na ON.

Radzimy ustawić przełącznik w pozycji OFF, gdy zdecydujesz, że nie chcesz używać lampy przez dłuższy czas (na przykład zimą), aby uniknąć uszkodzenia baterii.



Według Dyrektywy 2002/95/CE, 2002/96/CE oraz 2003/108/CE o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na urządzeniu lub na opakowaniu wskazuje, że produkt ten, po upływie okresu jego przydatności, nie może być składowany z innymi odpadami. W związku, z tym użytkownik będzie musiał przekazać niepotrzebny sprzęt odpowiednim punktem segregacji odpadów elektrycznych i elektrotechnicznych lub zwrócić go sprzedawcy w chwili za-

kupu nového sprzetu tego samego rodzaju, w stosunku jeden do jeden. Odpowiednia segregacja odpadów, w celu późniejszego przekazania ich do recyklingu, przetwarzania i likwidacji w zgodzie ze środowiskiem, przyczynia się do uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska i dla zdrowia oraz ułatwia ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których zbudowany jest dany sprzet. Nieprawidłowe składowanie produktu przez użytkownika powoduje nałożenie sankcji administracyjnych przewidzianych obowiązującym prawem.

WARUNKI GWARANCJI:

UWAGA: Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Urządzenie posiada gwarancję na 24 miesiące, licząc od dnia zakupu.
2. Wyłączone z gwarancji są: elementy estetyczne, baterie, galki, diody LED, żarówki, ładowarki i akumulatory, części ruchome, uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednią instalacją lub instalacją niezgodną z zaleceniami producenta lub jakimkolwiek odchyleniami spowodowanymi nieprawidłowym użytkowaniem sprzetu. Przykładowo, odcięcie przewodu zasilającego od transformatora lub nienaladowanie baterii unieważnia gwarancję.
3. Gwarancja jest nieważna jeżeli produkt był rozmontowany lub naprawiony przez nieautoryzowaną z tego osobę oraz w przypadku niewłaściwego przechowywania produktu, niewłaściwego transportu, nieprawidłowego montażu, zniszczenia produktu wskutek przyczyn niezależnych od samego produktu.
4. Odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju dla osób lub rzeczy, za użytkowanie lub transport produktu jest wykluczone.
5. Klient jest odpowiedzialny za przeniesienie produktu do miejsca zakupu lub autoryzowanego serwisu.
6. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.
7. Czas załatwienia reklamacji na podstawie gwarancji wynosi do 31 dni.
8. Niniejsza gwarancja na produkt konsumencki nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową; gwarancja wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmy za wady fizyczne produktu.
9. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego wystąpi usterka, która nie może być naprawiona, urządzenie zostanie wymienione na nowe lub zostanie zwrócona równowartość zakupu.

☑️ LSADA 2 LED HLIŃKOWYCH SPOTLIGHTÓW 2x 100 LUMENÓW S NABJENIEM SOLÁRNIHO PANELU.

FUNKCE:

Součástí dodávky je solární panel, který během dne nabíjí vestavěnou baterii. Tato baterie umožňuje zapnutí obou reflektorů v noci. Vysoce účinný 2W polykryštalický keramický solární panel. Nastavení jasu tlačítkem: 100 % / 50 %. Vestavěná vysoce kvalitní lithiová baterie 3,7 V / 2000 mAh. Ochrana proti přepětí a nadproudu.

OBSAH BOXU

- č. 2 reflektory
- č. 1 Solární panel
- č. 2 kuličky
- 1 uživatelská příručka.
- č. 3 Plastové hmoždinky
- č. 3 šroubí.

INSTALACE:

Vyjměte světla a veškeré příslušenství z krabice. Bodová světla lze namontovat:
- na kolících: pak se používají vysazené v trávě k osvětlení keře, stromu ...
- na zdi: Víme, že je pak používají jako zdvořilostní světla.
Připojte kabel mezi reflektory a solární panel.
Upravte projekční úhel světlometů. Umístěte solární panel na sluneční světlo. Instalace skončila.

POUŽITÍ:

Stisknutím tlačítka ON / OFF umístěného na zadní straně solárního panelu zapnete světlo. Poté stisknutím tlačítka pro nastavení jasu vyberte požadovaný výkon:
1. kliknutí = 100% - 2. kliknutí = 50% - 3. kliknutí = OFF.
Světlometry mají krytí IP65, ale nesmí být ponoreny do vody ani vystaveny přímému proudu vody.

UPOZORNENÍ:

Nepřevzete výrobek vložte na sluneční světlo, než jej nebudete delší dobu používat (například před zimou).
Hroty a šrouby jsou ostré, nedovolte dětem, aby se jich dotýkali, aby nedošlo ke zranění.

DŮLEŽITÉ: Panel musí přijímat co nejvíce slunečního světla. Umístěte proto panel na slunné místo, kde bude dosaženo alespoň 8 hodin slunečního svitu, aby bylo možné baterii plně dobít. Umístění panelu ovlivní dobu trvání světla vyžávaného reflektory.
V zimních měsících nebo v deštivých dnech: lampa se nenabíjí velmi málo, protože sluneční světlo nebude dostatečně silné na dobíjení baterie, bude proto normální, že světlo vydrží několik minut nebo se vůbec nezapne.

POZOR: Jako všechny solární lampy je tato lampa vybavena detektorem soumraku, který umožňuje:
- vypnout během dne a dobít se slunečním zářením

- automatické zapnutí při západu slunce

Pokud chcete lampu otestovat, musíte ji umístit do tmavého prostředí, abyste zkontrolovali, zda se rozsvítí, když je spínač v poloze ON.

Pokud se rozhodnete, že nebudete lampu delší dobu používat (například v zimě), doporučujeme přepnout vypínač do polohy VYPNUTO, aby nedošlo k poškození baterie.



V plnění směrnice 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkající se snížení používání nebezpečných látek elektronických a elektrických spotřebičů a také k odstraňování odpadů: Symbol přeškrtnutého koše, který je na zařízení nebo na obalu znamená, že výrobek na konci jeho životnosti musí být shromažďován odděleně od ostatních odpadů. Proto, bude uživatel muset dát přístroj na konci jeho životnosti do odpovídajících center pro oddělený sběr elektronických a elektrotechnických odpadů, nebo vrátit zpět do maloobchodu při nákupu nového zařízení s podobným druhem. Zasláním vhodné odděleného zařízení do recyklace odpadů, se přispívá ke kompatibilní dispozici s prostředím a zabraňuje se možným negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví a přispívá se k opětovnému použití a / nebo recyklaci materiálů, s nimiž je zařízení podobné nebo vhodné. Neoprávněná likvidace výrobku uživatelem zahrnuje použití sankcí na základě platných právních předpisů. Pro další informace týkající se sběrných systémů kontaktujte místní příslušné orgány.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

POZOR: záruka není platná bez záručního listu nebo faktury.

USTANOVENÍ ZÁRUKY:

1. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení a to na vady materiálu a výroby.
 2. Vyloučeny ze záruky jsou: estetické prvky, baterie, spínače, LED žárovky, odnímatelné části vystavené opotřebení, poškození v důsledku nedbalosti, nesprávné použití, nesprávná instalace nebo instalace není v souladu s varováním v návodu k obsluze, nebo v důsledku jevu mimo normálního provozu výrobku. Zejména, a jako příklad, uvádíme, že řezání napájecího kabelu transformátoru nebo skutečnosti, zapomenutí dobíjet olovené baterie produktu, který používáte vede ke zrušení platnosti záruky.
 3. tato záruka je neplatná, pokud s produktem při opravě manipulovala nepovolaná osoba.
 4. Záruka znamená nahrazení nebo opravu části označených jako vadné z výroby, včetně nákladů na práci.
 5. Jmenem Velamp Industries srl, může celý výrobek být nahrazen stejným modelem nebo alternativním produktem, bez jakéhokoliv prodloužení záruky.
 6. Náhrada za buď přímé nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu osobám nebo věcem, při používání výrobku je vyloučeno.
- Zákazník je zodpovědný za jakékoli přepravní poplatky a rizika.

☑️ SADA 2 LED HLIŃKOWYCH SPOTLIGHTOV 2 x 100 LUMENOV S NABJANIM SOLÁRNEHO PANELU.

VLASTNOSTI:

Súčasťou balenia je solárny panel, ktorý nabíja vstavanú batériu počas dňa. Táto batéria umožňuje zapnutie oboch reflektorov v noci. Vysokoučinný 2W polykryštalický keramický solárny panel. Nastavenie jasu tlačidlom: 100 % / 50 %. Vstavaná vysokokvalitná litiová batéria 3,7 V / 2 000 mAh. Ochrana proti prepätiu a nadprúdu.

OBSAH BOXU

- č. 2 reflektory
- č. 1 Solární panel
- č. 2 kuličky
- 1 návod na použití.
- č. 3 Plastové hmoždinky
- č. 3 škrutky

INSTALÁCIA:

Vyberte svetlá a všetko príslušenstvo z krabice. Bodové svetlá je možné namontovať:
- na kolíkoch: potom sa zasadia do trávy na osvetlenie kríka, stromu ...
- na stenu: Vieme, že ich potom používajú ako stropné svetlá.
Pripojte kábel medzi reflektory a solárny panel.
Upravte uhol premietania svetlometov. Umiestnite solárny panel na slnečné svetlo. Inštalácia sa skončila.

POUŽITIE:

Zapnite svetlo stlačením tlačidla ON / OFF umiestneného na zadnej strane solárneho panelu. Potom stlačením tlačidla nastavenia jasu zvolte požadovaný výkon:
1. klik = 100% - 2. klik = 50% - 3. klik = OFF.
Svetlometry majú krytie IP65, ale nesmú byť ponorené do vody ani vystavené priamemu prúdu vody.

UPOZORNENIA:

Výrobok najskôr naložte na slnečné svetlo, než ho nebudete dlhší čas používať (napríklad pred zimou).
Hroty a škrutky sú ostré, nedovolte, aby sa ich deti dotýkali, aby nedošlo k zraneniu.

DŮLEŽITÉ: Na panel musí dopadat čo najvíce slunečního světla. Panel preto umístíte na slnečné místo, kde bude možné dosáhnout aspoň 8 hodin slunečního svitu, aby sa batéria mohla

uplne nabit'. Umiestnenie panelu oplynní trvanie svetla vyžarovaného reflektormi.
V zimných mesiacoch alebo v daždivých dňoch: lampas sa nenabija veľmi málo, pretože slnečné svetlo nebude dostatočne silné na nabíjanie batérie, preto bude normálne, že svetlo vydrží niekoľko minút alebo vôbec nezapne.

POZOR: Rovnako ako všetky solárne žiarovky, aj táto lampas je vybavená súmrakovým detektorom, ktorý umožňuje:

- vypnúť počas dňa, aby sa dobilo slnečné svetlo
- automatické zapnutie pri západe slnka

Ak chcete lampu otviesť, musíte ju umiestniť do tmavého prostredia a skontrolovať, či sa zapne, keď je spínač v polohe ON.

Odporúčame vám prepnúť prepínač do polohy VYPNUTÉ, ak sa rozhodnete, že lampu nechcete dlhší čas používať (napríklad v zime), aby ste predišli poškodeniu batérie.

V plnenie smerníc 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE, týkajúcej sa znižovania používania nebezpečných látok elektronických a elektrických spotrebičov a tiež na odstraňovanie odpadov: Symbol preškrtnutého koša, ktorý je na zariadení alebo na obale znamená, že výrobok na konci jeho životnosti sa musí zhrmáždovať oddelene od ostatných odpadov. Preto bude užívateľ musieť dať prístroj na konci jeho životnosti do príslušných centier pre separovaný zber elektronických a elektrotechnických odpadov, alebo vrátiť späť do maloobchodu pri nákupе nového zariadenia s podobným druhom. Zásaním vhodne oddeleného zariadenia do recyklácie odpadov sa prispieva ku kompatibilnej dispozícii s prostredím a zabraňuje sa možným negatívnym dopadom na životné prostredie a na zdravie a prispieva sa na opätovné použitie a / alebo recykláciu materiálov, s ktorými je zariadenie podobné alebo zhodné. Neoprávnená likvidácia výrobku užívateľom zahŕňa použitie sankcií na základe príslušných právnych predpisov. Pre ďalšie informácie týkajúcej sa zberných systémov kontaktujte príslušné miestne orgány.

ZÁRÚČNE PODMIENKY

Pozor: záruka nie je platná bez záručného listu alebo faktúry.

USTANOVENIA ZÁRUKY:

1. Na výrobok sa poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a to na chyby materiálu a výroby.
2. Vylúčené zo záruky sú: estetické prvky, batérie, spínače, LED žiarovky, odnímateľné časti podliehajúce opotrebovaniu, poškodenie v dôsledku nedbanlivosti, nesprávne použitie, nesprávna inštalácia alebo inštalácia nie je v súlade s varovaním v návode na obsluhu, alebo v dôsledku javov mimo normálnej prevádzky výrobku. Najmä, a ako príklad, uvádzame, že rezanie napájacieho kábla transformátora alebo skutočnosť zabúdať dobíjať olovené batérie produktu, ktoré používate, vedie k zrušeniu platnosti záruky.
3. Táto záruka je neplatná, ak s produktom pri oprave manipulovala nepovolaná osoba.
4. Záruka znamená nahradenie alebo opravu častí označených ako chybné z výroby, vrátane nákladov na prácu.
5. Menom Velamp Industries srl, môže byť celý výrobok nahradený rovnakým modelom alebo alternatívnym produktom, bez akéhokoľvek predĺženia záruky.
6. Náhrada za buď priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu osobám alebo veciam pri používaní výrobku je vylúčená.
7. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek prepravné poplatky a riziká.

KIT VAN 2 LED ALUMINIUM VERSTRALERS 2 x 100 LUMEN MET ZONNEPANEEL OPLADEN.

KENMERKEN:

Het meegeleverde zonnepaneel laadt de ingebouwde accu overdag op. Deze accu zorgt ervoor dat de twee spots 's nachts kunnen worden ingeschakeld.

Hoogrend 2W polykristallijn silicium zonnepaneel. Helderheidsregeling via knop: 100% / 50%. Ingebouwde hoogwaardige 3,7V/2000mAh lithiumbatterij. Overspannings- en overstrombeveiliging.

DE INHOUD VAN DE DOOS

- n° 2 spots
- nr. 1 Zonnepaneel
- n° 2 haringen
- 1 gebruiksaanwijzing.
- nr. 3 Kunststof pluggen
- nr. 3 schroeven.

INSTALLATIE:

Haal de lampen en alle accessoires uit de doos.

Spots kunnen worden gemonteerd:

- op haringen: ze worden vervolgens gebruikt om in het gras te worden geplant om een struik, een boom ...

- aan de muur: ik weet dat ze ze dan als sierverlichting gebruiken.

Sluit de kabel tussen de spots en het zonnepaneel aan.

Pas de projectiehoek van de koplampen aan. Plaats het zonnepaneel richting het zonlicht.

De installatie is voorbij.

GEBRUIK MAKEN VAN:

Druk op de AAN / UIT-knop aan de achterkant van het zonnepaneel om het licht aan te zetten.

Druk vervolgens op de helderheidsaanpassingsknop om het gewenste vermogen te kiezen:

1e klik = 100% - 2e klik = 50% - 3e klik = OFF.

De koplampen zijn IP65, maar ze mogen niet worden ondergedompeld in water of worden

blootgesteld aan directe waterstralen.

WAARSCHUWINGEN:

Laad het product eerst in de zon voordat het lange tijd niet wordt gebruikt (vb. voor de winter). De punten en schroeven zijn scherp, laat kinderen ze niet aanraken om letsel te voorkomen.

BELANGRIJK: Het paneel moet zoveel mogelijk zonlicht opvangen. Plaats het paneel daarom op een zonnige plaats, waar minimaal 8 uur zon kan worden bereikt om de batterij volledig op te laden. De positionering van het paneel is van invloed op de duur van het door de spots uitgestraalde licht.

In de wintermaanden of op regenachtige dagen: de lamp laadt niet heel weinig op omdat het zonlicht niet krachtig genoeg zal zijn om de batterij op te laden, het zal daarom normaal zijn dat de lamp een paar minuten meegaat of helemaal niet gaat.

LET OP: Zoals alle lampen op zonne-energie is deze lamp uitgerust met een schemeringsdetector waarmee hij:

- om overdag uit te schakelen om op te laden met het zonlicht

- om automatisch aan te gaan wanneer de zon ondergaat

Als u de lamp wilt testen, moet u deze in een donkere omgeving plaatsen om te controleren of deze aangaat wanneer de schakelaar op ON wordt gezet.

Wij adviseren u om de schakelaar op UIT te zetten wanneer u besluit de lamp voor een langere periode (bijvoorbeeld in de winter) niet te gebruiken om beschadiging van de accu te voorkomen.

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN

Op grond van art. 13 van wetsbesluit 25 juli 2005 n. 151 "Uitvoering van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afvalstoffen" en wet decreet nr. 188 van 20 november 2008 "De ten uitvoerlegging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's"



Het symbool van de elektronische apparaten, batterijen en accu's of op de verpakking geeft aan dat de toestel een batterij / accu's bevat. Aan het einde van zijn levensduur de batterijen moeten gescheiden ingezameld worden van ander afval. De gebruiker moet daarom deze producten afgeven aan het juiste inzamelpunt, of ze terug brengen naar de winkel

De gescheiden inzameling van het opnieuw opstarten van de apparatuur en batterijen/accu's worden verwijderd om recycling, behandeling en milieuvriendelijke afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke effecten op het milieu, de menselijke gezondheid en bevordert het hergebruik en / of recycling van materialen waaruit ze zijn samengesteld. Illegale verwijdering van de batterij/accu's uit de toestellen is in strijd met de wetgeving en kan mogelijk sancties mee brengen.

GARANTIE

LET OP: De garantie is niet geldig zonder de ontvangst- of aankoopbewijs.

VOORWAARDEN EN GARANTIE

1. Het toestel heeft een garantie van 24 maanden - behoudens verlenging - vanaf de datum van aankoop tegen materiaal- en fabricage fouten.
2. Uitsluiting garantie: esthetische onderdelen, batterijen, knoppen, LED's, lampen, afneembare onderdelen die aan slijtage onderhevig, schade veroorzaakt door verwaarlozing, het gebruik of onjuiste installatie niet in overeenstemming met de instructies in de handleiding of op andere wijze veroorzaakt door fenomenen buiten de normale werking van het apparaat.
3. In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld wordt uitdrukkelijk vermeld dat het snijden van de voedingskabel van de transformator of het niet opladen van de lood batterij, niet door de garantie gedekt zal worden.
4. Deze garantie vervalt als met het apparaat is geknoeid of hersteld door onbevoegden.
5. De garantie dekt de vervanging of reparatie van onderdelen van een erkend dealer, inclusief de werk uren.
6. Onder voorbehoud zal Velamp Industries Ltd het beschadigd toestel vervangen met het zelfde model of gelijkwaardig model als alternatief product, zonder dat dit een uitbreiding van de garantie inhoudt.
7. Het zullen geen vergoeding van directe of indirecte schade terug betaald worden, van welke aard ook aan personen of goederen, voor het gebruik of niet-gebruik van het toestel. In elk geval de kosten en risico's van het vervoer zullen altijd voor rekening van de koper zijn.

KIT 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED 2 x 100 LUMEN ΜΕ ΦΩΤΙΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το συμπεριλαμβανόμενο ηλιακό πάνελ φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η μπαταρία επιτρέπει την ενεργοποίηση των δύο προβολέων τη νύχτα.

Ηλιακό πάνελ πολυκρυσταλλικού πυριτίου υψηλής απόδοσης 2W. Ρύθμιση φωτεινότητας μέσω κουμπιών: 100% / 50%. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου υψηλής ποιότητας 3,7V/2000mAh. Πρωτοσσία από υπερτάσεις και υπερένταση.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ

- n° 2 προβολείς
- n° 1 Ηλιακό πάνελ
- n° 2 μπαταρία
- 1 χειροκίνητο χρήστη.
- n° 3 πλαστικά βύσματα ταιχίου
- 3 βίδες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Βγάλετε τα φώτα και όλα τα αξεσουάρ από το κουτί.

Οι προβολείς μπορούν να τοποθετηθούν:

- σε μοναξιά: στη συνέχεια χρησιμοποιούνται φυτεμένο στο γρασίδι για να ανάψουν έναν θάμνο, ένα δέντρο ...

- στον τοίχο: ξέρω ότι τα χρησιμοποιούν ως φώτα ευγένειας.

Συνδέστε το καλώδιο μεταξύ των προβολέων και του ηλεκικού πάνελ.

Ρυθμίστε τη γωνία προβολής των προβολέων. Τοποθετήστε το ηλεκικό πάνελ προς το φως του ήλιου. Η εγκατάσταση τελειώνει.

ΧΡΗΣΗ:

Πατήστε το κουμπί ON / OFF που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηλεκικού συλλέκτη για να ανάψετε το φως. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ρύθμισης φωτεινότητας για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ: Το κλικ = 100% - 2ο κλικ = 50% - 3ο κλικ = OFF.

Οι προβολείς είναι IP65, αλλά δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή να εκτίθενται σε απευθείας πίδακες νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Φορώστε πρώτα το προϊόν στο φως του ήλιου πριν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (πριν από το χειμώνα για παράδειγμα).

Οι άκρες και οι βίδες είναι αιχμηρές, μην αφήνετε τα παιδιά να τις αγγίζουν για να αποφύγουν τραυματισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο πίνακας πρέπει να δέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο ηλεκικό φως. Επομένως, τοποθετήστε τον πίνακα σε ένα ηλιόλουστο μέρος, όπου μπορείτε να φτάσετε τουλάχιστον 8 ώρες ηλιοφάνειας για να επιτρέψετε την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Η τοποθέτηση του πίνακα θα επηρεάσει τη διάρκεια του φωτός που εκπέμπεται από τους προβολείς.

Τους χειμερινούς μήνες ή τις βροχερές ημέρες η λάμπα δεν θα επαναφορτιστεί πολύ λόγω επειδή το φως του ήλιου δεν θα είναι αρκετά ισχυρό για να φορτίσει την μπαταρία, επομένως είναι φυσιολογικό το φως να διαρκέσει λιγάκι λιγότερο ή να μην ανάψει καθόλου το

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως όλοι οι ηλεκικοί λαμπτήρες, αυτός ο λαμπτήρας είναι εξοπλισμένος με αγωγική λυκόφωτος που το επιτρέπει:

- για απενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της ημέρας για επαναφόρτιση με το φως του ήλιου

- για να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν δύο οι ήλιος

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τη λάμπα, πρέπει να την τοποθετήσετε σε σκοτεινό περιβάλλον για να ελέγξετε ότι ανάβει όταν ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος στο ON.

Σας συμβουλεύουμε να μετακινήσετε το διακόπτη στο OFF όταν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λάμπα για μεγάλο χρονικό διάστημα (για το χειμώνα, για παράδειγμα), για να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας.



Εκπληρώνει τις ντιρεκτιβες 2002/95/CE, 2002/96/CE και 2003/108/CE, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επιβλαβών υλικών στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικές συσκευές και τη διαχείριση αποβλήτων. Το συμβολίο του διαγραμμένου καδού που υπάρχει στο προϊόν ή τη συσκευασία υποδηλώνει το προϊόν στο τέλος της λειτουργίας του πρέπει να συλλεγεται χωριστά από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του. Γί αυτό ο χρήστης θα πρέπει να το δώσει σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο διαχωρισμός των μερών του προϊόντος καθώς και η σωστή διαχείριση τους μετά το χρόνο ζωής του με την προώθηση τους στους αρμόδιους διαχειριστές υλικών συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και συμβάλλει στην ανακύκλωση των υλικών. Η λανθασμένη διαχείριση του προϊόντος στο τέλος της οφελιμής ζωής του μπορεί να επιφέρει κυρώσεις με βάση τις διατάξεις των νομών σε ισχύ για τα θέματα αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαχείρισης τετιων υλικών απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς το αποδεικτικό αγοράς.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αφορά αστοχίες υλικών και κατασκευής του προϊόντος
2. Εξαιρούνται από την εγγύηση οι μπαταρίες, τα LED, οι λαμπτήρες, τα κινητά μέρη του προβολέα εξαιτίας της αμείωσης, της κακής χρήσης και εγκατάστασης που δεν συμφωνεί με τον τρόπο και τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου. Ειδικότερα, και αν παράδειγμα, αναφέρεται πως αν κάποιος κοψίει το καλώδιο του μεταγωγιστή ή ξεχάσει για μεγάλο διάστημα να φορτίσει τις μπαταρίες μολυβένιου του προβολέα τότε αυτομάτως παύει να ισχύει η εγγύηση.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει αν ο προβολέας ανοίχτει και επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
4. Ως «εγγύηση» ορίζεται η αντικατάσταση ή επισκευή των μερών του προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά ή μη λειτουργικά χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη
5. Η VELAAMP διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο ή κάποιο παρεμφερές, χωρίς ομιας να επεκτείνει παράλληλα την εγγύηση.
6. Αποζημίωση για εμμεση ή άμεση ζημία/φθορά οποιασδήποτε φύσης, σε αντικείμενα ή πρόσωπα, από τη χρήση ή μη χρήση του προϊόντος, δεν δίνεται
7. Μεταφορικά έξοδα και το ρίσκο των μετακινήσεων του προϊόντος βεβαιώνονται αποκλειστικά τον πελάτη.

80 KIT DE 2 LUMINI DE ALUMINIU LED 2 x 100 LUMEN cu ÎNCĂRCĂRE PANEL SOLAR.

CARACTERISTICI:

Panoul solar inclus încarcă bateria încorporată în timpul zilei. Această baterie permite aprinderea celor două spoturi noaptea.

Panoul solar din siliciu policristalin de înaltă eficiență, de 2 W. Reglarea luminozității prin buton: 100% / 50%. Baterie litiu încorporată de înaltă calitate, de 3,7 V/2000 mAh. Protecție la supra-tensiune și supracurent.

CONȚINUTUL CUTIEI

- n° 2 spoturi
- nr. 1 Panou solar
- n° 2 cuie
- 1 manual de utilizare.
- nr. 3 dopuri din plastic
- n° 3 șuruburi.

INSTALARE:

Scoateti luminile și toate accesoriile din cutie.

Spoturile pot fi montate:

- pe cuie: sunt apoi folosiți plantați în iarbă pentru a aprinde un tuș, un copac ...

- pe perete: știu că atunci le folosesc ca lumini de curtoazie.

Conectați cablul între spotul și panoul solar.

Reglați unghiul de protecție al farurilor. Așezați panoul solar spre lumina soarelui.

Instalarea s-a încheiat.

UTILIZARE:

Apăsati butonul PORNIT / OPRIT situat în spatele panoului solar pentru a aprinde lumina. Apoi apăsați butonul de reglare a luminozității pentru a alege puterea dorită: primul clic = 100% - al doilea clic = 50% - al treilea clic = OFF.

Farurile sunt IP65, dar nu trebuie să se scufunde în apă sau expuse la jeturi directe de apă.

AVERTIZĂRI:

Încărcați mai întâi produsul în lumina soarelui înainte de a nu fi folosit mult timp (de exemplu, înainte de iarnă).

Vârfulurile și șuruburile sunt ascuțite, nu lăsați copiii să le atingă pentru a evita rănierea.

IMPORTANT: Panoul trebuie să primească cât mai multă lumină solară posibil. Prin urmare, așezați panoul într-un loc înșorit, unde se poate ajunge la cel puțin 8 ore de soare pentru a permite reîncărcarea completă a bateriei. Poziționarea panoului va afecta durata luminii emise de spoturi. În lunile de iarnă sau în zilele ploioase: lampa nu se va reîncărca foarte puțin deoarece lumina soarelui nu va fi suficient de puternică pentru a reîncărca bateria, așadar va fi normal ca lumina să dureze câteva minute sau să nu se aprindă deloc.

ATENȚIE: Ca toate lămpile solare, această lampă este echipată cu un detector crepuscular care îi permite:

- să se oprească în timpul zilei pentru a se reîncărca cu lumina soarelui

- pentru a porni automat la apusul soarelui

Dacă doriți să testați lampa, trebuie să o așezați într-un mediu întunecat pentru a verifica dacă se aprinde când comutatorul este setat pe PORNIT.

Vă sfătuim să mutați comutatorul pe OPRIT atunci când decideți că nu doriți să utilizați lampa pentru o perioadă lungă de timp (pentru iarnă, de exemplu), pentru a evita deteriorarea bateriei.

INFORMAȚIE DE UTILIZATORII APARATELOR DE UZ CASNIC

Potrivit articolului 13 din Decretul Legislativ 25 iulie 2005, n 151 "Punerea în aplicare a Directiv 2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE privind reducerea de CO de substanțe periculoase în echipamentele electrice și "Decretul nr legislativ și 188 din 20 noiembrie 2008" electronică, precum și de eliminare a deșeurilor Punerea în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile acestora"



Simbolul din aparatele electronice, baterii și acumulatori indică faptul că echipamentele, și bateriile / bateriile reîncărcabile în ea, la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat de alte deșuri. Uteți, prin urmare, ar trebui să fie acordată produselor sdetti au ajuns la echipamentul, atunci când cumprați un produs nou echivalent, pe un uia nou(u). Colectarea separată pentru următorea pomine a echipamentului și a bateriilor/acumulatorilor sunt dispuse la reciclare, tratare și eliminare electronică ambientalmente ajută la prevenirea eventualor efecte negative asupra mediului inconjurător și a sănătății și promovează reutilizarea sau reciclarea materialelor care sunt compuse. Eliminarea ilegală de echipamente, baterii și acumulatori de compota utilizator aplicarea de sancțiuni în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare.

GARANȚIE

ATANȚIE: Garanția nu este valabilă fără primirea sau dovada de cumpărare

TERMENI ȘI GARANȚIE

1. Unitatea este garantat timp de 24 luni - obiectul extinderii - de la compărării împotriva defectelor de material și de manoperă.
2. Noi nu garantăm piesele estetice, baterii, butoane, LED-uri, lampadin, piese supuse uzurii asportalii, daune cauzate de neglijență, utilizare, instalarea incorectă sau necorespunzătoare respectarea raportate nu cu instrucțiunile de utilizare sau cu toate acestea cauzate de fenomene din afara aparatului normală funcționamnto. În mod arcticular, precum și modul de exemplu, se subliniază în mod expres că faptul ca au tăiat cablul de alimentare al transformatorului, fie prin uitare pentru a reîncarca bateria plumb a produselor care le folosesc sunt de fapt anulează garanția.
3. Această garanție este nulă în cazul în care unitatea a fost falsificat, cu sau ripaato neautorizate

de confort.

4. Garantia acopera inlocuirea sau repararea pieselor reconstruite ca fiind defecte de manopera, inclusiv forta de muncă necesară.
5. La latitudinea de Velamp Industries Ltd. Intregul echipament audio-vizual poate fi înlocuit cu același model sau un produs alternativ, fără ca aceasta să constituie extindere a garanției.
6. E Desăgăbirea pentru daunele directe sau indirecte de orice natură persoanelor sau bunurilor, pentru utilizarea sau lipsa de utilizare a dispozitivului.
7. În orice caz, costurile și riscurile de transport vor fi suportate de către cumpărător.

LED STOLNA SOLARNA LAMPA

KOMPLET 2 LED ALUMINIJSKA MJESTA 2 x 100 LUMEN S PUNJENJEM NA SUNČANOJ PANELI.

OSOBINE:

Priloženi solarni panel puni ugrađenu bateriju tijekom dana. Ova baterija omogućuje paljenje dvaju reflektora noću. Visokoučinkoviti polikristalni silicijski solarni panel od 2 W. Podešavanje svjetline putem gumba: 100% / 50%. Ugrađena visokokvalitetna litijeva baterija od 3,7 V/2000 mAh. Zaštita od prenapona i prekomjerne struje.

SADRŽAJ KUTIJE

n° 2 reflektora
n° 1 Solarna ploča
n° 2 klinova
1 korisnički priručnik.
n° 3 Plastični zidni čepovi
3 vijka.

MONTAŽA:

Izvadite svjetla i sav pribor iz kutije.

Reflektori se mogu montirati:

- na klinovima: tada se koriste posadene u travi za osvijetljavanje grma, stabla ...
- na zidu: znam da ih tada koriste kao svjetla ljubaznosti.

Spojite kabel između reflektora i solarne ploče.

Podestite kut projekcije prednjih svjetla. Solarnu ploču postavite prema sunčevoj svjetlosti.

Instalacija je gotova.

KORISTITI:

Pritisnite tipku ON / OFF koja se nalazi na stražnjoj strani solarne ploče da biste upalili svjetlo. Zatim pritisnite gumb za podešavanje svjetline za odabir željene snage:

1. klik = 100% - 2. klik = 50% - 3. klik = OFF.

Prednja svjetla su IP65, ali se ne smiju uranjati u vodu ili izlagati izravnom mlazovima vode.

UPOZORENJA:

Prvo stavite proizvod na sunčevu svjetlost prije nego što ga nećete koristiti dulje vrijeme (na primjer prije zime).

Vihovi i vijci su oštri, ne dopustite djeci da ih dodiruju kako biste izbjegli ozljede.

VAŽNO: Ploča mora dobiti što je moguće više sunčeve svjetlosti. Stoga postavite ploču na sunčano mjesto gdje se može dosegnuti najmanje 8 sati sunca kako bi se omogućilo potpuno punjenje baterije. Položaj ploče utječe na trajanje svjetlosti koju emitiraju reflektori.

U zimskim mjesecima ili u kišnim danima: svjetiljka se neće napuniti vrlo malo jer sunčeva svjetlost neće biti dovoljno snažna da napuni bateriju, stoga će biti normalno da će svjetlo trajati nekoliko minuta ili se uopće neće upaliti.

PAŽNJA: Kao i sve solarne lampe, ova svjetiljka opremljena je detektorom sumraka koji joj omogućuje:

- isključiti tijekom dana kako biste se napunili sunčevom svjetlošću

- za automatsko uključivanje po zalasku sunca

Ako želite testirati lampu, morate je staviti u tamno okruženje kako biste provjerili da li se uključuje kad je prekidač postavljen na ON.

Savjetujemo vam da prebacite prekidač u položaj OFF (ISKLJUČENO) ako odlučite da žarulju ne želite koristiti duže vrijeme (na primjer zimi) kako ne biste oštetili bateriju.



U skladu provedbe 2002/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE direktiva, s obzirom na smanjenje upotrebe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, kao i odlaganje otpada. Simbol prekržižene kante na uređaju i na pakiranju predstavlja da se uređaj na kraju svog životnog vijeka mora propisano odložiti. Stoga korisnik mora uređaj predati u prikladne centre za separaciju elektronskog i elektroničkog tehničkog otpada, ili vratiti nazad uređaj gdje je kupljen. Takvim odlaganjem nekorisnih uređaja pridonosi izbjegavanju mogućih negativnih efekata na okoliš i na zdravlje te pridonosi ponovnom korištenju recikliranih materijala. Nepropisano odlaganje proizvoda može aplicirati mjere bazirane po trenutnim zakonikim regulativama. Za više informacija o pravilnom odlaganju elektronskog i elektroničkog otpada kontaktirajte nadležne službe.

JAMSTVENI UVJETI

POZOR: jamstvo je važeće samo uz predočenje računa.

JAMSTVENE KLAUZULE

1. Proizvod ima jamstvo na 24 mjeseca od datuma kupovine na neispravnosti u materijalu ili proiz-

vodnji.

2. Jamstvo ne pokriva: estetske komponente, baterije, ručice, LED, žarulje, odvojni dijelovi podložni trošenju, štete zbog nepažnje, nepravilne instalacije ili instalacije koja nije u skladu sa upozorenjima i uputstvima za instalaciju ili prouzrokovane vanjskim fenomenima. Npr. rezanje kabela za napajanje transformatora ili ako se zaborave napuniti baterije proizvoda dovode do poništenja jamstva.

3. Jamstvo je nevažeće ako je proizvod prepravljn ili popravljn od strane neovlašćenih osoba.

4. Jamstvo predstavlja zamjenu ili popravak komponenta identificiranih kao neispravne od proizvođača.

5. U ime Velamp Industries srl nahađenju, cijeli proizvod može biti supstituiran istim proizvodom ili nekim drugim proizvodom, bez dodatnog štete bilo koje garancije.

6. Naknada za bilo izravne ili neizravne štete bilo koje prirode osobama ili stvarima, za upotrebu ili za obustavu uporabe proizvoda je isključena.

7. Kupac je odgovoran za sve troškove prijevoza i rizike tokom prijevoza.

► KIT DE 2 LUZES DE ALUMÍNIO LED 2 x 100 LUMEN COM PAINEL SOLAR DE CARGA.

RECURSOS:

Dolażony panel sloneczny ładuje wbudowany akumulator w ciągu dnia. Akumulator ten umożliwia włączanie obu reflektorów w nocy.

Wysokowydajny polikrystaliczny krzemowy panel sloneczny o mocy 2 W. Regulacja jasności za pomocą przycisku: 100% / 50%. Wbudowany, wysokiej jakości akumulator litowy 3,7 V/2000 mAh. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nadprądowe.

O CONTEÚDO DA CAIXA

holofotes n° 2
n° 1 Painel solar
pinos n° 2
1 manual do usuário.
n° 3 plugues de parede de plástico
parafusos n° 3.

INSTALAÇÃO:

Retire as luzes e todos os acessórios da caixa.

Os holofotes podem ser montados:

- em estacas: são então utilizadas plantadas na relva para iluminar um arbusto, uma árvore ...

- na parede: então eu sei que eles as usam como luzes de cortesia.

Conecte o cabo entre os holofotes e o painel solar.

Ajuste o ângulo de projeção dos faróis. Coloque o painel solar em direção à luz solar.

A instalação terminou.

USAR:

Pressione o botão ON / OFF localizado na parte traseira do painel solar para acender a luz. Em seguida, pressione o botão de ajuste de brilho para escolher a potência desejada:

1º clique = 100% - 2º clique = 50% - 3º clique = OFF.

Os faróis são IP65, mas não devem ser imersos em água ou expostos a jatos diretos de água.

AVISOS:

Primeiro carregue o produto sob a luz do sol antes de não ser usado por muito tempo (antes do inverno, por exemplo).

As pontas e os parafusos são afiados, não deixe que crianças os toquem para evitar ferimentos.

IMPORTANTE: O painel deve receber o máximo de luz solar possível. Portanto, coloque o painel em local ensolarado, onde pelo menos 8 horas de sol possam ser alcançadas para permitir que a bateria seja totalmente recarregada. O posicionamento do painel afetará a duração da luz emitida pelos holofotes.

Nos meses de inverno ou em dias chuvosos: a lâmpada não recarrega muito pouco porque a luz do sol não será forte o suficiente para recarregar a bateria, portanto será normal que a luz dure alguns minutos ou não acenda nada.

ATENÇÃO: Como todas as lâmpadas solares, esta lâmpada está equipada com um detector crepuscular que permite:

- desligar durante o dia para recarregar as baterias

- para ligar automaticamente quando o sol se põe

Se quiser testar a lâmpada, você deve colocá-la em um ambiente escuro para verificar se ela acende quando a chave está na posição ON.

Aconselhamos que coloque o interruptor na posição OFF quando decidir que não quer usar a lâmpada por um longo período (no inverno, por exemplo), para evitar danos à bateria.

ELIMINAÇÃO CORRETO DESTE PRODUTO



INFORMAÇÕES AOS UTILIZADORES DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS

Nos termos do art.º 26 do Decreto Lei de 14 de março de 2014, n.º 49 "Implementação da diretiva 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)" O símbolo de reciclagem exibido no equipamento ou na respetiva embalagem indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente de outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o equipamento no final da vida aos centros municipais apropriados de recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos." Como alternativa à gestão autónoma é possível entregar o equipamento de que deseja desfazer-se ao revendedor, no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente. Em lojas de produtos eletrónicos com uma superfície de vendas de, pelo menos, 400 m2 pode também entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os equipamentos eletrónicos a ser eliminados

com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha diferenciada apropriada para o início subsequente do equipamento desmontado para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica, ajuda a evitar possíveis efeitos adversos no ambiente e na saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Velamp Industries s.r.l. optou por aderir ao Consórcio ECOPEL – Consórcio nacional para a gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) e de pilhas e acumuladores (RPA) – principal Sistema Coletivo que garante aos consumidores o tratamento adequado e recuperação dos REEE e a promoção de políticas orientadas para a proteção ambiental.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

ATENÇÃO: A garantia só é válida se for acompanhada o recibo original de venda.

TERMOS DE GARANTIA

1. O produto é garantido contra defeitos de fabricação por 24 meses a partir da data de compra indicada no recibo.
2. Peças estéticas, baterias, cabos, LEDs lâmpadas, peças removíveis, como todas as peças sujeitas a desgaste, o dano criado não negligência, uso ou instalação inadequados ou não em conformidade com as instruções do manual do usar, e em todos os casos causada por eventos externos o funcionamento normal do produto são cobertos pela garantia. em e, especialmente, como exemplos, o facto de o corte do cabo de alimentação elétrico ou se esqueça de carregar as baterias de chumbo-ácido a cada 3 meses, de facto, cancelar a garantia.
3. A garantia é nula se o aparelho tiver sido aberto, manuseado e / ou reparados por pessoas não autorizadas.
4. A garantia é a reparação ou substituição de peças e componentes defeituosos, incluindo o trabalho necessário reiniciando o produto.
5. VELAMP INDUSTRIES SRL reserva-se o direito de reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por um modelo idêntico ou semelhante, sem que esta operação é uma extensão da garantia.
6. Estão excluídos de qualquer tipo de indemnização ou compensação por quaisquer danos diretos ou indiretos de qualquer natureza se as pessoas ou bens causados pelo uso ou suspensão a utilização do aparelho
7. Em todos os casos aplicáveis, os custos e riscos de transporte para o cliente.

SE SAT MED 2 LED-ALUMINIUM SPOTLIGHTS 2 x 100 LUMEN MED SOLPANEL-ELLADDNING.

FUNKTIONER:

Den medföljande solpanelen laddar det inbyggda batteriet under dagen. Detta batteri gör att de två spotlights kan tändas på natten. Högprekativ 2W solpanel av polykristallin kisel. Ljusstyrkajustering via knapp: 100% / 50%. Inbyggt högkvalitativt 3,7V/2000mAh litiumbatteri. Överspannings- och överströmsskydd.

LÅDAS INNEHÅLL

- nr 2 spotlights
- nr 1 Solpanel
- nr 2 pinnar
- 1 bruksanvisning
- nr 3 Plast väggpluggar
- nr 3 Skruvar

INSTALLATION:

Ta ut strålkastarna, solpanelen och alla tillbehör ur kartongen. Spotlights kan monteras:
– på pinnar: de används sedan planterade i gräset för att tända en buske, ett träd ...
– på väggen: de används sedan som belysning.
Anslut kabeln mellan strålkastarna och solpanelen.
Justera projektionsvinkeln för strålkastarna. Placera solpanelen mot soljuset.

Installationen är klar.

ANVÄNDA SIG AV:

Tryck på ON / OFF-knappen på baksidan av solpanelen för att tända ljuset. Tryck sedan på knappen för justering av ljusstyrka för att välja önskad effekt:
1:a klick = 100 % - 2:a klick = 50 % - 3:e klick = OFF.
Strålkastarna är IP65, men de får inte sänkas ner i vatten eller utsättas för direkta vattenstrålar.

VARNINGAR:

Ladda först produkten i soljuss innan den inte ska användas på en längre tid (till exempel före vintern).
Spetsarna och skruvarna är vassa, låt inte barn röra vid dem för att undvika skador.

VIKTIGT: Panelen måste få så mycket soljuss som möjligt. Placera därför panelen på en enda plats där minst 8 timmars solsen kan nås för att batteriet ska kunna laddas upp helt. Placeringen av panelen kommer att påverka varaktigheten av ljuset som sänds ut av strålkastarna. Under vintermånaderna eller på regniga dagar: lampan laddas inte särskilt lite eftersom soljuset inte kommer att vara tillräckligt kraftfullt för att ladda batteriet, det kommer därför att vara normalt att lampan varar några minuter eller inte tänds allt.

OBSERVERA: Liksom alla solcellslampor är denna lampa utrustad med en skymningsdetektor som gör det möjligt:
– att stänga av under dagen för att ladda med soljuset
– för att slå på automatiskt när solen går ner

Om du vill testa lampan måste du placera den i en mörk miljö för att kontrollera att den tänds när strömbrytaren står på ON.

Vi rekommenderar att du flyttar strömbrytaren till OFF när du bestämmer dig för att du inte vill använda lampan under en längre period (till exempel på vintern), för att undvika att skada batteriet.



INFORMATION FÖR ANVÄNDARE AV HUSHÅLLSUTRUSTNING

Enligt art. 13 i lagdekretet den 25 juli 2005, nr. 151 "Implementering av direktiven 2002/95 / EG, 2002/96 / EG och 2003/108 / EG, som avser minskning av användning- en av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, samt omhändertagande av avfall" och lagdekret 188 av 20 november 2008 "Implementering av direktiv 2006/66 / EG om batterier, ackumulatörer och relaterat avfall"

Den överkorsade papperskorgen som visas på utrustningen eller på dess förpackning anger att produkten vid slutet av sin livslängd, inklusive det ej löstagbara batteriet, måste samlas in separat från annat avfall. Användaren måste därför leverera produkten vid slutet av dess livslängd till lämpliga separata samlingscentraler för elektroniskt och elektroniskt avfall, eller lämna tillbaka den till återförsäljaren vid köp av en ny utrustning av motsvarande typ, en-till-en. grund. Aдекват separat insamling för efterföljande sändning av den avvecklade utrustningen för återvinning, behandling och miljövänlig avfallshantering hjälper till att undvika eventuella negativa effekter på miljön och hälsan och gynnar återanvändning och/eller återvinning av de material som den består av utrustningen.

Olaglig kassering av utrustning, batterier och ackumulatörer av användaren innebär tillämpning av de påföljder som föreskrivs i gällande lagstiftning.

VILLKOR FÖR GARANTIE

OBS: Garantin gäller inte utan kvitto eller köpefaktura.

KLASULER OCH GARANTI

1. Enheten är garanterad i 24 månader - om den inte förlängs - från inköpsdatum mot material- och tillverkningsfel.
2. Garantin täcker inte estetiska delar, batterier, knoppar, lysdioder, glödlampor, löstagbara delar som utsätts för slitage, skador orsakade av försurmelse, användning, felaktig eller felaktig installation som inte överensstämmer med varningarna som ges i bruksanvisningen eller i vilket fall som helst, orsakas av fenomen som inte är relaterade till apparatens normala drift. I synnerhet, och som exempel, noteras det uttryckligen att faktumet att klippa av transformatorns strömkabel eller det faktum att glömma att ladda om blybatterierna i de produkter som använder dem gör garantin ogiltig.
3. Garantin är ogiltig om enheten har manipulerats eller reparerats av obehörig personal.
4. Med garantin menar vi utbyte eller reparation av komponenter som erkänts som tillverkningsfel, inklusive nödvändig arbetskraft.
5. Enligt Velamp Industries srls godkännande kan hela utrustningen ersättas med samma modell eller alternativ produkt, utan att detta utgör en förlängning av garantin.
6. Ersättning för direkt eller indirekt skada av något slag på personer eller saker på grund av användning eller avstängning av användning av enheten är utesluten
7. Kostnader och risker för transporten står i alla fall av köparen

SE KOMPLET 2 LED ALUMINIUMSTH REFLEKTORJEV 2 X 100 LUMENOV 5 POL- NJENJEM PREKO SONČNIH PANELOV.

ZNAČILNOSTI: Priložena sončna celica podnevi polni vgrajeno baterijo. Ta baterija omogoča vklop obeh reflektorjev ponovi.

Visoko učinkovita 2W polikristalna silicijeva sončna celica. Nastavitev svetlosti z gumbom: 100 % / 50 %. Vgrajena visokokakovostna litijeva baterija 3,7 V/2000 mAh. Zaščita pred prenapetostjo in prevrtilim tokom.

VESEBINA ŠKATLE

- 2 reflektorja.
- 1 sončna celica.
- 2 vrtna konice.
- 1 uporabniški priročnik.
- 3 mozniki
- 3 vijaki.

NAMESTITEV:

Vzemite luči in vso dodatno opremo iz škatle. Reflektorje je mogoče namestiti:
– na konice: nato se uporabljajo zasajeni v travo za osvetlitev grma, drevesa ...
– na steno: lahko se uporabljajo kot vgrajene luči.
Povežite kabel med reflektorji in sončno celico.
Prilagodite kot projekcije reflektorjev. Sončno celico usmerite proti sončni svetlobi.
Namestitev je končana.

UPORABA:

Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP na zadnji strani sončne celice, da vklopite luč. Nato pritisnite gumb za nastavitev svetlosti, da izberete zeleno moč: 1. klik = 100 % - 2. klik = 50 % - 3. klik = IZKLOP. Žarometi imajo zaščito IP65, vendar jih ne smete potopiti v vodo ali izpostaviti neposrednim curkom vode.

OPAZORILA:

Pred daljšim nedelovanjem (na primer pred zimo) izdelek popolnoma napolnite na sončni svetlobi. Konice in vijaki so ostri, zato se jih otroci ne smejo dotikati, da se izognete poškodbam.

POMEMBNO:

Panel mora prejemati čim več sončne svetlobe. Zato ga postavite na sončno mesto, kjer je na dan vsaj 8 ur sonca, da se baterija popolnoma napolni. Postavitev panela bo vplivala na trajanje svetlobe, ki jo oddajajo reflektorji.

V zimskih mesecih ali v deževnih dneh: svetilka se bo zelo malo polnila, ker sončna svetloba ne bo dovolj močna za polnjenje baterije, zato je normalno, da bo luč svetila le nekaj minut ali pa se sploh ne bo prižgala.

WARNING: Kot vse sončne svetilke je tudi ta svetilka opremljena z detektorjem mraka, ki omogoča:

- samodejni izklop podnevi, da se baterije napolnijo s sončno svetlobo
- samodejni vklop ponoči.

Če želite preizkusiti svetilko, jo morate postaviti v temno okolje, da preverite, ali se luč prižge, ko je stikalo v položaju VKLOP.

Priporočamo, da stikalo preklopite v položaj IZKLOP, ko svetilke dlje časa ne boste uporabljali (na primer pozimi), da preprečite poškodbe baterije.



INFORMACIJE ZA UPORABNIKA: V skladu s členom 26 zakonodajnega odloka z dne 14. marca 2014, št. 49 "Izvajanje Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremini (OEEEO)" Simbol prekrizanega smetnjaka na opremini ali na embalaži pomeni, da je treba izdelek ob koncu njegove uporabne dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik mora zato napravo, ki ni več uporabna, oddati v ustrezne občinske centre za ločeno zbiranje elektrotehničnih in elektronskih odpadkov. Druga možnost je avtonomno upravljanje, tako da napravo, ki jo želite zavreči, dostavite prodajalcu ob nakupu nove, enakovredne naprave. Prodajalci elektronike s prodajnimi površinami najmanj 400 m² lahko brezplačno sprejmejo tudi elektronske izdelke za odstranjevanje z dimenzijami manjšimi od 25 cm, ne da bi bili pri tem obvezani k nakupu. Ustrezno ločeno zbiranje in naknadna pošiljka opreme v recikliranje, predelavo in odstranjevanje z okolju prijaznimi sredstvi prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ter spodbuja ponovno uporabo in recikliranje materialov, uporabljenih za izdelavo opreme.

GARANCIJSKI POGOJI - POZOR: Garancija ni veljavna brez računa ali računa

GARANCIJSKE KLAUZULE

1. Izdelek ima 24-mesečno garancijo od datuma nakupa za napake v materialu in izdelavi.
2. Iz garancije so izključeni: estetski elementi, baterije, gumbi, LED diode, žarnice, odstranljivi deli, ki so podvrženi obrabi, poškodbe zaradi malomarnosti, uporabe, nepravilne namestitve ali namestitve, ki ni v skladu z opozorili v navodilih za uporabo, ali pa so posledica pojavov, ki niso del običajnega delovanja izdelka.
3. Še posebej, in kot primer, upoštevajte, da prerez napajalnega kabla transformatorja ali dejstvo, da ste pozabili napolniti svinčene baterije izdelkov, ki jih uporabljajo, razveljavljajo garancijo.
4. Garancija je neveljavna, če je izdelek spremenjalo ali popravljalo nepooblaščen osebe.
5. Garancija pomeni zamenjavo ali popravilo komponent, za katere je bilo ugotovljeno, da so okvarjene v proizvodnji, vključno s stroški dela. Po presoji podjetja Velamp Industries sri se lahko celoten izdelek nadomesti z enakim modelom ali alternativnim izdelkom, ne da bi to pomenilo podaljšanje garancije.
6. Odskodnina za neposredno ali posredno škodo kakršne koli narave osebam ali stvarjem zaradi uporabe ali prekinitve uporabe izdelka je izključena.
7. Stranka je odgovorna za vse stroške in tveganja prevoza.



Prodotto distribuito da: VELAMP INDUSTRIES SRL
Viale Italia, 59 - 20094 Corsico (MI) Italy
info@velamp.com - www.velamp.com